
TEKSA

LAMPA EMERGENTA LED
60 SMD IP20 3W
MODEL: TKS16-01004



① Comutator de alimentare
② Indicator de încărcare
③ 60 LED-uri

Caracteristici:
Lampa de urgență este prevăzută cu o baterie reîncărcabilă cu litiu, încorporată, cu durată lungă de viață, fără întreținere, având o capacitate mare de 2000 mAh. Bateria are o durată de viață de peste 500 de cicluri de încărcare și descărcare. LED-urile oferă avantajele economiei de energie, luminozității ridicate, duratei mari de viață și puterii mari. Sunt disponibile atât modul de lumină puternică, cât și cel de lumină redusă.

Parametri tehnici:
Tensiune nominală de încărcare: AC220-240V, 50/60Hz
Curent mediu de încărcare: 0,15 A
Puterea corpului de iluminat: 3W

Instrucțiuni:
În timpul încărcării, conectați cablul cu mufă la intrarea AC a lămpii de urgență, apoi introduceți ștecherul în priza de alimentare AC 220–240 V. Indicatorul de încărcare se va aprinde pentru a arăta procesul de încărcare, care durează aproximativ 8 ore.

În timpul încărcării, funcția de iluminare de urgență nu va porni. După apăsarea comutatorului în sus sau în jos, puteți alege funcția de lumină slabă sau lumină puternică atunci când sursa AC este întreruptă sau când ștecherul AC este scos din priză.

Când butonul este apăsat în poziția superioară, se activează funcția de lumină slabă. Când este apăsat în poziția inferioară, se activează funcția de lumină puternică a lămpii de urgență.

După eliberarea butonului, în prima treaptă, lumina slabă poate funcționa până la 5 ore după încărcarea completă; în a doua treaptă, lumina puternică poate funcționa până la 3 ore.

În timpul funcționării, LED-ul va deveni din ce în ce mai slab, ceea ce înseamnă că bateria se apropie de starea de descărcare completă. În acel moment, opriți utilizarea pentru a proteja bateria și reîncărcați la timp lampa de urgență. Nu începeți încărcarea doar după ce LED-ul devine foarte slab, deoarece acest lucru poate deteriora electrodul bateriei. Lampa de urgență trebuie utilizată și încărcată frecvent. Vă rugăm să o încărcați complet la fiecare 10 ore de utilizare sau după 1 lună de depozitare, altfel durata de viață a bateriei va fi afectată.

Atenționări:
Sursa de alimentare și priza trebuie instalate conform normelor și reglementărilor de siguranță. Nu porniți produsul în timpul procesului de încărcare, pentru a evita arderea LED-ului sau a unor componente interne. Nu îndreptați lumina direct spre ochi, pentru a evita afectarea vederii. Copiii trebuie supravegheați de un adult pentru a utiliza produsul corect. Nu păstrați lampa în ploaie sau în mediu umed. Procesul de încărcare trebuie efectuat la distanță de orice materiale inflamabile și explozive.

TEKSA